

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИНФОРМАТИКИ И ИКТ В ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЯХ

Задание 1

Первое задание КИМ ЕГЭ, согласно кодификатору, проверяет умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов. Проверяемое заданием содержание – это адекватность модели моделируемому объекту или процессу, формализация прикладных задач. Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком, в частности графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).


В этих заданиях обычно требуется установить соответствие между разными видами представления данных, чаще всего – между таблицей и графом. При решении задач на эту тему необходимо уметь преобразовывать табличные модели (таблицы) в эквивалентные сетевые модели, представленные в виде схем. И, наоборот, по заданной схеме уметь строить эквивалентную табличную модель.

Рассмотрим несколько типичных примеров такого задания.

Пример 1

На рисунке справа схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длинах этих дорог (в километрах). Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова длина дороги из пункта В в пункт Е. В ответе запишите целое число – так, как оно указано в таблице.

	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7
П1		45		10			
П2	45			40		55	
П3					15	60	
П4	10	40				20	35
П5			15			55	
П6		55	60	20	55		45
П7				35		45	



Решение:

Это пример, когда схема представляет собой несимметричный граф. На нем вершины обычно определяются однозначно, хотя на данном графе есть симметричный фрагмент — треугольник АВВ, невозможно определить, какая из вершин А, а какая Б. Для данной задачи это неважно. На рисунке из пункта В выходит 5 дорог, а из пункта Е – 4 дороги. Из других пунктов выходит либо 3 (пункт Г), либо 2 дороги. Таким образом пункту В на схеме соответствует П6 в таблице, а пункту Е на схеме П4 в таблице. Длина дороги между ними, согласно таблице, 20 км.

Ответ: 20

Пример 2

Для таблицы и схемы дорог из примера 1 определите сумму длин дорог из пункта В в пункт Д и из пункта Г в пункт К.

Решение:

Для решения этой задачи недостаточно определить только вершины В и Е, надо найти еще вершины Г, Д и К. Пункт Г — единственный, из которого выходит 3 дороги. Это П2 в таблице. Из него дороги ведут в уже известные пункты В и Е, а также в пункт К. Так что пункт К — это П1 в таблице. Длина дороги между П2 и П1 составляет 45 км. Теперь надо определить пункт Д. В него ведут только две дороги — из В и из Е. Это П7. Длина дороги из него в П6 составляет 45 км. Сумма 90.

Ответ: 90

Пример 3

Для таблицы и схемы дорог из примера 1 определите сумму длин дорог из пункта В в пункт А и пункт Б.

Решение:

Для решения этой задачи надо прежде всего определить вершину В. Это единственная вершина на графе, из которой выходит 5 ребер. Ей соответствует П6 в таблице. Теперь надо найти в таблице вершины, связанные с П6 и между собой. Это П3 и П5. Мы не можем определить, какой из этих пунктов соответствует А, а какой Б. Поэтому на вопрос о длине дороги АВ мы ответить не можем, равно как и на вопрос о длине БВ. А вот сумму расстояний в силу коммутативности сложения вычислить можем. Длина дороги между П3 и П6 составляет 60 км. Длина дороги из П5 в П6 составляет 55 км. Сумма 115.


Ответ: 115

Пример 4

В таблице содержатся сведения о дорогах между населенными пунктами (звездочка в таблице означает, что дорога между соответствующими населенными пунктами существует). На рисунке справа та же схема дорог изображена в виде графа.

Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населенных пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите номера населенных пунктов Е и В в таблице. В ответе напишите два числа без разделителей: сначала для пункта Е, затем для пункта В.

		Номер пункта							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Номер пункта	1			*		*			*
	2							*	*
	3	*					*		
	4					*		*	
	5	*			*		*		
	6			*		*			
	7		*		*				*
	8	*	*					*	



Решение:

На схеме из 4 пунктов (Д, Б, Г, В) выходит 3 дороги, из пунктов Е, А, Ж и К — по 2 дороги. Первым делом определим в таблице пункты Ж и К, так как они связаны между собой. Это пункты 3 и 6. Из оставшихся двух пунктов с 2 дорогами определим Е и А. Дороги из Е ведут в Д и Б, связанные дорогой, а из пункта А в Д и Г, между которыми дороги

нет. Таким образом, пункту Е на схеме соответствует пункт 2 в таблице, а пункту А — пункт 4. Соответственно, пункт Д — это пункт 7, а пункту Г в таблице соответствует пункт 5. Из Г дороги ведут в Ж (6), А (4) и В (1). Таким образом мы получили ответ на поставленный вопрос: пункту Е соответствует пункт 2 в таблице, а пункту В — пункт 1. Ответ 21. Проверим себя, определим оставшийся пункт Б в таблице (8), в него ведут дороги из 1 (В), 2 (Е) и 7 (Д). Задача решена полностью, мы установили соответствие между всеми пунктами на схеме и в таблице.


Ответ: 21

Задачи для самостоятельного решения

Задание 1.1

На рисунке справа схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длинах этих дорог (в километрах). Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова длина дороги из пункта В в пункт Г. В ответе запишите целое число – так, как оно указано в таблице.

	П1	П2	П3	П4	П5	П6
П1			17	11	14	12
П2						13
П3	17				19	
П4	11				10	6
П5	14		19	10		
П6	12	13		6		




Задание 1.2

Для таблицы и схемы дорог из задания 1.1 определите сумму длин дорог из пункта В в пункт А и пункт Б.

Задание 1.3

На рисунке справа схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длинах этих дорог (в километрах). Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова сумма протяжённостей дорог из пункта F в пункт A и из пункта D в пункт C. В ответе запишите целое число.

		Номер пункта						
		1	2	3	4	5	6	7
Номер пункта	1				21	5		8
	2					3	2	1
	3				39	13		
	4	21		39			30	
	5	5	3	13				
	6		2		30			53
	7	8	1				53	




Задание 1.4

Для таблицы и схемы дорог из задания 1.3 определите сумму длин дорог из пункта G в пункт B и из пункта G в пункт E .

Задание 1.5

На рисунке справа схема дорог N -ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длинах этих дорог (в километрах). Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова сумма протяжённостей дорог из пункта H в пункт E и из пункта G в пункт C . В ответе запишите целое число.

		Номер пункта							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Номер пункта	1			9			18	12	
	2					33	4		11
	3	9							15
	4					17			23
	5		33		17			24	
	6	18	4					22	
	7	12				24	22		
	8		11	15	23				



Задание 2

Это задание посвящено построению и анализу таблиц истинности логических выражений. Прежде всего, необходимо запомнить таблицы истинности основных логических операций для одной и двух переменных:

A	B	$\neg A$	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \rightarrow B$
0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	1	1

Во-вторых, следует использовать законы алгебры логики, в частности переместительный, распределительный и сочетательный законы, справедливые для операций логического сложения и умножения.

Переместительный закон:

$$A \vee B = B \vee A \quad A \wedge B = B \wedge A$$

Сочетательный закон:

$$(A \vee B) \vee C = A \vee (B \vee C) \quad (A \wedge B) \wedge C = A \wedge (B \wedge C)$$

Распределительный закон:

$$A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$$

$$A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$

Нижеперечисленные законы специфичны для алгебры логики.

Закон непротиворечия:

$$A \wedge \neg A = 0$$

Этот закон выражает тот факт, что высказывание не может быть одновременно истинным и ложным.

Закон исключенного третьего:

$$A \vee \neg A = 1$$

Этот закон означает, что либо высказывание, либо его отрицание должно быть истинным.

Закон двойного отрицания:

$$\neg(\neg A) = A$$

Законы де Моргана:

$$\neg(A \vee B) = \neg A \wedge \neg B$$

$$\neg(A \wedge B) = \neg A \vee \neg B$$

В справедливости указанных законов можно убедиться с помощью таблиц истинности.

Полезно знать также формулу для выражения импликации через отрицание и логическое сложение:

$$A \rightarrow B = \neg A \vee B$$

В третьих, следует соблюдать приоритеты логических операций

В алгебре логики, так же как и в алгебре чисел, существует приоритет операций. От более старшей к младшей: $\neg \wedge \vee \rightarrow$, то есть, если не определено скобками, то сначала выполняется отрицание, потом умножение и т.д.

В варианте КИМ, которые получает каждый участник ЕГЭ, есть справочная страница (она идет второй, после страницы с инструкцией по выполнению варианта). На ней даются обозначения логических операций, содержатся сведения о приоритете операций и много другой полезной информации. Приведем здесь извлечение с этой страницы, касающееся рассматриваемого нами раздела:

В экзаменационных заданиях используются следующие соглашения.

1. Обозначения для логических связок (операций):

- а) *отрицание* (инверсия, логическое НЕ) обозначается \neg (например, $\neg A$);
- б) *конъюнкция* (логическое умножение, логическое И) обозначается \wedge (например, $A \wedge B$) либо $\&$ (например, $A \& B$);
- в) *дизъюнкция* (логическое сложение, логическое ИЛИ) обозначается \vee (например, $A \vee B$) либо $|$ (например, $A | B$);
- г) *следование* (импликация) обозначается \rightarrow (например, $A \rightarrow B$);
- е) *тождество* обозначается \equiv (например, $A \equiv B$). Выражение $A \equiv B$ истинно тогда и только тогда, когда значения A и B совпадают (либо они оба истинны, либо они оба ложны);
- ф) символ 1 используется для обозначения истины (истинного высказывания); символ 0 – для обозначения лжи (ложного высказывания).

2. Два логических выражения, содержащих переменные, называются *равносильными* (эквивалентными), если значения этих выражений совпадают при любых значениях переменных. Так, выражения $A \rightarrow B$ и $(\neg A) \vee B$ равносильны, а $A \vee B$ и $A \wedge B$ не равносильны (значения выражений разные, например, при $A = 1, B = 0$).

3. Приоритеты логических операций: инверсия (отрицание), конъюнкция (логическое умножение), дизъюнкция (логическое сложение), импликация (следование), тождество. Таким образом, $\neg A \wedge B \vee C \wedge D$ означает то же, что и $((\neg A) \wedge B) \vee (C \wedge D)$.

Возможна запись $A \wedge B \wedge C$ вместо $(A \wedge B) \wedge C$. То же относится и к дизъюнкции: возможна запись $A \vee B \vee C$ вместо $(A \vee B) \vee C$.

Пример 1

Логическая функция F задаётся выражением $(\neg z) \wedge x \vee x \wedge y$. Определите, какому столбцу таблицы истинности функции F соответствует каждая из переменных x, y, z .

Перем. 1	Перем. 2	Перем. 3	Функция
???	???	???	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

В ответе напишите буквы x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала – буква, соответствующая 1-му столбцу; затем – буква, соответствующая 2-му столбцу; затем – буква, соответствующая 3-му столбцу). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

Пример. Пусть задано выражение $x \rightarrow y$, зависящее от двух переменных x и y , и таблица истинности:

Перем. 1	Перем. 2	Функция
???	???	F
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

Тогда 1-му столбцу соответствует переменная y , а 2-му столбцу соответствует переменная x . В ответе нужно написать: yx .

Решение

Рассмотрим исходное выражение $(\neg z) \wedge x \vee x \wedge y$. Это дизъюнкция двух конъюнкций, в каждой из которых одним из множителей является x . При $x = 0$ значение выражения всегда будет 0 (ложно). Поэтому значения переменной x записаны в 3 столбце таблицы истинности.

Выражение истинно при истинном x в трех случаях: если обе переменные y и z истинны, если обе ложны и если y истинна, а z ложна. Посмотрев на 4 строку таблицы мы понимаем, что в первом столбце записаны значения переменной z , а во втором y .

Ответ: zux

Пример 2

Миша заполнял таблицу истинности функции

$(z \rightarrow (x \equiv w)) \vee \neg(y \rightarrow w)$, но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк, даже не указав, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z .

				$(z \rightarrow (x \equiv w)) \vee \neg(y \rightarrow w)$
	0		0	0
0			0	0
	1			0

Определите, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z .

В ответе напишите буквы w, x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т.д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

Пример. Функция задана выражением $\neg x \vee y$, зависящим от двух переменных, а фрагмент таблицы имеет следующий вид.

		$\neg x \vee y$
0	1	0

В этом случае первому столбцу соответствует переменная y , а второму столбцу – переменная x . В ответе следует написать yx .

Решение

Первым делом надо преобразовать выражение $(z \rightarrow (x \equiv w)) \vee \neg(y \rightarrow w)$, избавившись от импликаций и получить дизъюнкцию трех выражений. Первая импликация преобразуется в дизъюнкцию $\neg z \vee (x \equiv w)$, вторая преобразуется в конъюнкцию, так как применяется отрицание: $(y \wedge \neg w)$. Запишем получившееся выражение:

$$\neg z \vee (x \equiv w) \vee (y \wedge \neg w)$$

Дизъюнкция ложна, когда ложны все три выражения. Таким образом, z всегда единица, x и w не должны совпадать, а третье выражение истинно (то есть не подходит) только при $y = 1, w = 0$, в остальных трёх случаях ложно. По условию все три строки в таблице должны быть различны.

Для переменной z подходит только третий столбец, всегда различаться значения могут только у первого и второго, и так как три строки все различны, таблицу можно заполнить значениями (и заодно подписать два столбца).

		z	y	$(z \rightarrow (x \equiv w)) \vee \neg(y \rightarrow w)$
1	0	1	0	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0

Осталось понять, где столбец переменной w . Конъюнкция $(y \wedge \neg w)$ ложна при $y = 1$ и $w = 1$. Таким образом, переменная w — это второй столбец, а в первом столбце переменная x .

Ответ: $xwzy$

Задачи для самостоятельного решения

Задание 2.1

Логическая функция F задаётся выражением $(\neg x) \wedge y \vee z \wedge y$. Определите, какому столбцу таблицы истинности функции F соответствует каждая из переменных x, y, z .

Перем. 1	Перем. 2	Перем. 3	Функция
???	???	???	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

В ответе напишите буквы x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала – буква, соответствующая 1-му столбцу; затем – буква, соответствующая 2-му столбцу; затем – буква, соответствующая 3-му столбцу). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

Задание 2.2

Логическая функция F задаётся выражением $y \wedge \neg z \wedge (\neg x \vee w)$.

На рисунке приведён фрагмент таблицы истинности функции F , содержащий все наборы аргументов, при которых функция F истинна. Определите, какому столбцу таблицы истинности функции F соответствует каждая из переменных w, x, y, z .

Перем. 1	Перем. 2	Перем. 3	Перем. 4	Функция
???	???	???	???	F
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	1	0	1	1

В ответе напишите буквы w, x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала – буква, соответствующая первому столбцу; затем – буква, соответствующая второму столбцу, и т.д.) Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

Задание 2.3

Миша заполнял таблицу истинности функции

$(x \wedge \neg y) \vee (x \equiv z) \vee \neg w$, но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк, даже не указав, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z .

				$(x \wedge \neg y) \vee (x \equiv z) \vee \neg w$
		0	0	0
1	1	0	1	0
0	1			0

Определите, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z .

В ответе напишите буквы w, x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т.д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

Пример. Функция задана выражением $\neg x \vee y$, зависящим от двух переменных, а фрагмент таблицы имеет следующий вид.

		$\neg x \vee y$
0	1	0

В этом случае первому столбцу соответствует переменная y , а второму столбцу — переменная x . В ответе следует написать yx .

Задание 2.4

Сергей заполнял таблицу истинности функции F

$\neg(x \rightarrow y) \vee (z \rightarrow w) \vee \neg z$, но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк, даже не указав, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z .

				F
	0		0	0
		1		0
		0	1	0

Определите, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z .

В ответе напишите буквы w, x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т.д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

Пример. Функция задана выражением $\neg x \vee y$, зависящим от двух переменных, а фрагмент таблицы имеет следующий вид.

		$\neg x \vee y$
0	1	0

В этом случае первому столбцу соответствует переменная y , а второму столбцу — переменная x . В ответе следует написать yx .

Задание 2.5

Миша заполнял таблицу истинности логической функции F

$(x \wedge \neg y) \vee (x \equiv z) \vee w$, но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк, даже не указав, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z .

				F
1		0	0	0
1	1		0	0
	1	1		0

Определите, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z .

В ответе напишите буквы w, x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т.д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

Пример. Функция F задана выражением $\neg x \vee y$, зависящим от двух переменных, а фрагмент таблицы имеет следующий вид.

		F
0	1	0

В этом случае первому столбцу соответствует переменная y , а второму столбцу – переменная x . В ответе следует написать: yx .

Задание 3

Задание, согласно спецификации, проверяет умение поиска информации в реляционных базах данных. От выпускника требуется знание понятия «табличные (реляционные) базы данных», «поле», «запись», «ключ таблицы». Выпускник должен знать как работать с готовой базой данных, осуществлять поиск, сортировку и фильтрацию данных. Необходимо уметь формулировать запросы на выборку данных, в том числе с параметрами. Реляционные базы данных обычно состоят из нескольких таблиц, каждая из которых характеризует свойства определенного объекта. Таблицы связаны между собой значениями ключевых полей. Записи в ключевых полях уникальны, они позволяют однозначно отобрать конкретную запись в таблице любой величины.

При выполнении задания выпускник работает с многотабличной базой данных, реализованной в среде электронных таблиц. Каждая из связанных между собой таблиц представляет собой вкладку в книге, таблицы связаны ключами. Задание содержит описание базы данных, перечисление и возможные значения полей, ключевые поля каждой таблицы, связи между таблицами. Участник экзамена должен осуществить фильтрацию записей по нескольким параметрам и произвести необходимые вычисления. Рассмотрим ход выполнения этого задания на ряде примеров.

Пример 1

В файле приведён фрагмент базы данных «Кондитерские изделия» о поставках конфет и печенья в магазины районов города. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Движение товаров» содержит записи о поступлении товаров со склада в магазины в течение августа 2023 г., а также информацию о проданных товарах. Поле Тип операции содержит значение Поступление или Продажа, а в соответствующее поле Количество упаковок, шт. внесена информация о том, сколько упаковок товара поступило в магазин или было продано по итогам дня. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID операции	Дата	ID магазина	Артикул	Количество упаковок, шт.	Тип операции
-------------	------	-------------	---------	--------------------------	--------------

Таблица «Товар» содержит информацию об основных характеристиках каждого товара. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

Артикул	Отдел	Наименование товара	Ед_изм	Количество в упаковке	Цена за упаковку
---------	-------	---------------------	--------	-----------------------	------------------

Таблица «Магазин» содержит информацию о местонахождении магазинов. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID магазина	Район	Адрес
-------------	-------	-------

На рисунке приведена схема указанной базы данных.



Используя информацию из приведённой базы данных, определите общее количество штук леденцов «Петушок», проданных в течение августа 2023 г. магазинами Заводского района.

В ответе запишите только число.

Решение

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов. Загрузите файл «3_пример1» в формате, соответствующем используемому приложению электронных таблиц.

Нам необходимо выбрать данные о конкретном товаре: леденцах «Петушок». Находим его в таблице товаров на вкладке «Товар» и определяем артикул: 16. Отмечаем, что эти леденцы продаются и учитываются поштучно. Далее, поскольку нам нужны сведения о продажах в магазинах Заводского района, открываем вкладку «Магазин» и определяем, установив фильтр по полю «Район», ID магазинов Заводского района: M2, M7, M8, M11, M12, M13, M16. Всего 7 магазинов. Переходим на вкладку «Движение товаров». Так как в нашем задании нет ограничения на период продажи товара, устанавливаем фильтры по полю «Артикул» (16) и полю «ID магазина» (M2, M7, M8, M11, M12, M13, M16 — отмечаем 7 галочек). Также нам нужно установить фильтр «Продажа» по полю «Тип операции». Применяем фильтры. Будет отобрана 21 запись. Выделяем все значения столбца «Количество упаковок, шт» и читаем внизу справа «Сумма: 4369». Можно скопировать все выделенные значения на новый лист в книге электронной таблицы и просуммировать с помощью формулы весь диапазон. Получится то же значение.

Ответ: 4369

Пример 2

Работаем с базой данных «Кондитерские изделия» из примера 1. Используя информацию из этой базы данных, определите общий вес всех видов карамели в килограммах, проданной в период со 2 по 10 августа 2023 г. включительно магазинами, расположенными на проспекте Мира.

В ответе запишите целую часть числа.

Решение

Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов. Загрузите файл «3_пример1» в формате, соответствующем используемому приложению электронных таблиц.

Нам необходимо выбрать данные относящиеся к группе товаров, имеющих общее слово «карамель» в описании. На вкладке «Товар» выбираем «Стандартный фильтр» и устанавливаем условие фильтрации по полю «Наименование товара»: содержит «Карамель». Будут

отобраны товары артикулов 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Теперь аналогично отберем магазины на проспекте Мира. На вкладке «Магазин» установим условие фильтрации по полю «Адрес» – содержит «Мира». Будут отобраны магазины с ID М1 и М6. Переходим на вкладку «Движение товаров». Нам необходимо отобразить записи, относящиеся к периоду со 2 по 10 августа включительно. Фильтр календаря реализован в виде иерархического списка дат. Открываем его для соответствующего месяца и выбираем нужные дни. Устанавливаем фильтры по ID магазина, типу операции и артикулам: 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Применяем весь набор фильтров. Оказываются отобранными 12 строк. (Рис. 1)

1	2	3	4	5	6	
ID операции	Дата	ID магазина	Артикул	Количество упаковок, шт	Тип операции	
1089	1088	07.08.2023	M1	8	123	Продажа
1090	1089	07.08.2023	M1	9	111	Продажа
1091	1090	07.08.2023	M1	10	158	Продажа
1092	1091	07.08.2023	M1	11	175	Продажа
1093	1092	07.08.2023	M1	12	114	Продажа
1094	1093	07.08.2023	M1	13	139	Продажа
1161	1160	07.08.2023	M6	8	167	Продажа
1162	1161	07.08.2023	M6	9	132	Продажа
1163	1162	07.08.2023	M6	10	105	Продажа
1164	1163	07.08.2023	M6	11	114	Продажа
1165	1164	07.08.2023	M6	12	192	Продажа
1166	1165	07.08.2023	M6	13	145	Продажа

Рис. 1. Отобранные при фильтрации строки

Скопируем выделенные строки на новый лист в книге электронных таблиц и отсортируем по возрастанию значения поля «Артикул». Столбец «Тип операции» нам не нужен, его можно удалить. В столбце справа от поля «Количество упаковок, шт» скопируем значение поля «Количество в упаковке» из вкладки «Товар», соответствующее артикулу. Правее заводим еще один столбец «Всего» и записываем туда формулу умножения значений из двух соседних левых столбцов. Осталось посчитать итоговую сумму в граммах и перевести ее в килограммы. Получившаяся таблица итоговых вычислений будет выглядеть как на рисунке. Поскольку записей немного, мы можем проконтролировать и соблюдение всех условий отбора записей и правильность отдельных вычислений. (Рис. 2)

ID операции	Дата	ID магазина	Артикул	Количество упаковок, шт	Количество в упаковке	Всего	Граммы
1088	07.08.2023	M1	8	123	250	30750	820000
1160	07.08.2023	M6	8	167	250	41750	
1089	07.08.2023	M1	9	111	500	55500	Килограммы
1161	07.08.2023	M6	9	132	500	66000	820
1090	07.08.2023	M1	10	158	1000	158000	
1162	07.08.2023	M6	10	105	1000	105000	
1091	07.08.2023	M1	11	175	500	87500	
1163	07.08.2023	M6	11	114	500	57000	
1092	07.08.2023	M1	12	114	250	28500	
1164	07.08.2023	M6	12	192	250	48000	
1093	07.08.2023	M1	13	139	500	69500	
1165	07.08.2023	M6	13	145	500	72500	

Рис. 2. Итоговые вычисления на отдельном листе

Ответ: 820

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru